

Guia de Instalação

COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL - TOPAZ T-S460

Conteúdo:

• Instalação do Driver através do "setup de instalação" ou CD de instalação da Topaz.

Caso não tenha o sigplus, faça download neste endereço: http://www.topazsystems.com/software/sigplus.exe

- 1. Feche todos os aplicativos que estiver utilizando antes de iniciar o processo de instalação.
- Desconecte o PAD de assinatura do computador e execute o sigplus.exe, na tela inicial de instalação, clique em "Next" para continuar.



3. Termos de instalação, clique em "Next" para continuar.



4. Escolha o local para a instalação, caso não necessite, deixe o caminho padrão e apenas clique em "Next" para continuar.

<u>ą</u>	Choose Destination Location
	Setup will install Topaz e-Signatures SigPlus 3.74 in the following folder. To install into a different folder, click Browse, and select another folder. You can choose not to install Topaz e-Signatures SigPlus 3.74 by clicking Cancel to exit Setup.
	Destination Folder C:\Windows\SigPlus Browse
	< Back Next> Cancel

5. Selecione a versão do Sistema Operacional, para o caso do Windows 7,8,8.1 selecione a versão como na tela abaixo.

(0	SigPlus Install	
	Please indicate the operating system you are using.	Ch FILL
	 Windows 98\ME\2000\XP\2003\Vista Windows NT Windows 95 OK Cancel 	

 Selecione a opção "SigLite 1X5 T-S460 or T-S461" para instalar o driver do modelo desejado clique em "OK".

	Choose the Tablet ×	
A CAN	Please choose your tablet. If you are not sure, match the model number on the back of your tablet with a model number below.	
<u>م</u>		Inc.
	 SignatureGem 1×5 (T-S261) SignatureGem 4×5 (T-S751) SignatureGem LCD 1×5 (T-L462) 	
	 SignatureGem LCD 4X3 (T-L755) ClipGem (T-C912 or T-C912-19200) ClipGem LGL (T-C916) Signature LCD 4X2 (T L 750) 	
	 SigLite LCD 4×5 (T-L760) LCD4×5 (T-L760 or T-L766) SigLite 1×5 (T-S460 or T-S461) SigLite LCD 1×5 (T-L460) 	CEP
	OK Cancel	

7. Selecione a opção "HSB (USB Type)" e clique em "OK".

Select the Co	onnection Type	\sim	
Please choose your tablet's of If serial, choose the Com port (found on the back of the tab If you wish to use the USB po the "HSB" option.	:onnection type. A serial tablet's model number ilet) ends with -B. ort (-HSB pad), please choose	er C	
C Com 1 C Com 2 C Com 3 C Com 4 HSB (USB type)	Cancel	ERICCH	
			- 4

Esta mensagem diz que caso seu PAD esteja conectado, deve-se desconectar do computador.

ΟK

HSB TABLET MESSAGE

×

If you have already plugged in your HSB tablet, please UNPLUG IT NOW.

Cancel

9. Leia e aceite os termos clicando em "Agree".

	License Agreement and Limited Warranty IMPORTANT: Please read this document before continuing the software load procedure. By loading the software enclosed with this agreement, you are indicating acceptance of the terms of this legal agreement between you (herein called Licensee) and Topaz Systems, Inc. (herein called Topaz). If you do not agree to the terms of this agreement, do not load the enclosed software and promptly return the product. 1. Limited use License: Topaz and it's suppliers (if any) grant you the right to use the software for use with Topaz Gem-Series tablets only. The software is owned for distribution exclusively by Topaz and is	

Para criar um ícone do Demo OCX para teste do PAD na área de trabalho, selecione "Yes" e clique em "OK".

Demo O	cx.exe
Would you like a shortcut to Der e-signature demonstration and te desktop?	no Ocx.exe, the Topaz ist program, placed on your
<pre> Yes No OK </pre>	Cancel

Clique em avançar nas próximas telas até a tela final de instalação, clique em "Finish" para concluir.



FINGERTECH Tecnologia que deixa você no controle.

FINGERTECH IMP E COM DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA Av. Tiradentes, 501 Twin Business Towers - 5° andar - Torre II 86070 - 545 - Londrina/PR